

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

2001

Na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13), ministar zaštite okoliša i prirode, donosi

PRAVILNIK

O GOSPODARENJU POLIKLORIRANIM BIFENILIMA I POLIKLORIRANIM TERFENILIMA

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom u skladu s Direktivom 96/59/EZ od 16. rujna 1996. o zbrinjavanju polikloriranih bifenila i polikloriranih terfenila (PCB/PCT) (SL L 243, 24. 9. 1996.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 96/59/EZ) propisuju zabrane i ograničenja kao i svako drugo obvezno postupanje pri zbrinjavanju polikloriranih bifenila i polikloriranih terfenila (u daljnjem tekstu: PCB) i otpadnih PCB-a pri dekontaminaciji i zbrinjavanju opreme koja sadrži PCB kako bi se oni u potpunosti zbrinuli i uklonili zbog opasnosti koje predstavljaju za okoliš i ljudsko zdravlje te se propisuje obveza izvješćivanja Europskoj komisiji.

(2) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti gospodarenja PCB-ima, otpadnim PCB-ima i opremom koja sadrži PCB, zahtjevi u pogledu označavanja, skladištenja, prijevoza i obrade, obveza vođenja evidencije, dokazivanja te dostave izvješća, uključujući izvješćivanje prema Europskoj komisiji.

(3) Na pitanja gospodarenja otpadnim PCB-ima koja nisu posebno uređena ovim Pravilnikom, primjenjuju se posebni propisi kojima se uređuje gospodarenje otpadom.

Pojmovi

Članak 2.

Pojedini pojmovi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. *PCB* su:

– poliklorirani bifenili

– poliklorirani terfenili

– monometiltetraklorodifenilmetan, monometildiklorodifenilmetan,
monometildibromodifenilmetan

– svaka mješavina koja sadrži gore navedene tvari u ukupnoj količini većoj od 0,005% ukupne mase.

2. *Dekontaminacija* je svaki postupak kojim se omogućava da se oprema, građevine, materijali, tekućine ili neke druge tvari kontaminirane PCB-om ponovno uporabe, oporabe i/ili zbrinu u sigurnim uvjetima, što može uključivati postupke kojima se PCB-i zamjenjuju odgovarajućim tekućinama koje ne sadrže PCB;

3. *Oprema koja sadrži PCB* (u daljnjem tekstu: oprema) je svaka oprema i uređaj koji sadrže ili su sadržavali PCB, kao što su transformatori, kondenzatori, spremnici koji sadrže ostatne PCB i slično, a nisu dekontaminirani. S opremom koja može sadržavati PCB postupa se kao da sadrži PCB osim ako se iz dokumentacije o njezinoj proizvodnji i održavanju ili analizom akreditiranog laboratorija ne dokaže da ne sadrži PCB;

4. *Otpadni PCB* je svaki PCB koji predstavlja otpad u smislu Zakona. U otpadni PCB ubraja se i PCB u opremi koja je namijenjena zbrinjavanju te bilo koji otpadni predmet, materijal ili tekućina koji sadrži ili je onečišćen PCB-om;

5. *Posjednik* je svaka pravna ili fizička osoba – obrtnik koja proizvodi i/ili posjeduje PCB i/ili otpadni PCB i/ili opremu koja sadrži PCB;

6. *Zakon* je zakon kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom;

7. *Zbrinjavanje PCB-a* je svaki postupak zbrinjavanja propisan Zakonom pod oznakama D8, D9, D10, ili D15.

II. GOSPODARENJE PCB-ima I OTPADNIM PCB-ima

Opće

Članak 3.

(1) U cilju provedbe mjera gospodarenja PCB-ima propisanih ovim Pravilnikom, zabranjuje se:

- ispuštati PCB ili otpadni PCB u okoliš,
- puniti ili nadopunjavati transformator PCB-om,
- odvajati PCB od ostalih tvari radi njihove ponovne uporabe,
- spaljivati PCB ili otpadni PCB na moru,

– privremeno skladištiti PCB, otpadni PCB ili opremu koja sadrži PCB, duže od 12 mjeseci prije postupka dekontaminacije ili postupaka zbrinjavanja,

– proizvoditi, stavljati na tržište i upotrebljavati PCB zasebno, u proizvodima ili kao sastavni dio proizvoda, izuzev primjene sukladno članku 4. Uredbe (EZ) br. 850/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i izmjeni Direktive 79/117/EEZ (SL L 158, 30. 4. 2004.) (u daljnjem tekstu: Uredba 850/2004/EZ).

(2) Otpadni PCB mora se zbrinuti.

(3) U slučaju zbrinjavanja PCB-a i otpadnih PCB-a postupkom spaljivanja, primjenjuje se poseban propis kojim se propisuje termička obrada otpada.

(4) Izuzev odredbe iz stavka 2. ovog članka, PCB i otpadni PCB mogu se obraditi i drugim postupcima ukoliko se njima postižu barem jednake norme sigurnosti okoliša u odnosu na spaljivanje, ukoliko je štetni utjecaji na okoliš manji ili jednak te ukoliko takvi postupci udovoljavaju tehničkim uvjetima opisanim kao najbolje dostupne tehnike.

(5) Postupci iz stavka 4. ovog članka moraju ispuniti zahtjeve Uredbe 850/2004/EZ.

III. OBVEZE POSJEDNIKA

Obveza dekontaminacije ili zbrinjavanja

Članak 4.

Posjednik je dužan osigurati dekontaminaciju i/ili zbrinjavanje PCB-a, otpadnih PCB-a i opreme koja sadrži PCB, sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Skladištenje otpadnih PCB-a

Članak 5.

Posjednik otpadnih PCB-a može otpadne PCB-e privremeno skladištiti samo u posebno namijenjenim prostorima ili uređajima, odvojeno od drugog otpada i zapaljivih tvari i na način koji omogućava njihovo zbrinjavanje u skladu s ovim Pravilnikom.

Popis i prijava opreme

Članak 6.

(1) Posjednik opreme dužan je popisati i prijaviti opremu s volumenom PCB-a većim od 5 dm³. Kod električnih kondenzatora, granična vrijednost od 5 dm³ odnosi se na cjelokupnu zapreminu svih pojedinih elemenata koji sadrže PCB i čine dio uređaja.

(2) Posjednik opreme iz stavka 1. ovog članka registrira se na Obrascu za registraciju posjednika opreme koja sadrži PCB (Obrazac PCB-1) iz Dodatka 1. ovog Pravilnika.

(3) Posjednik opreme iz stavka 1. ovog članka prijavljuje opremu i predviđeno postupanje s opremom na Obrascu za detaljan opis opreme koja sadrži PCB (Obrazac PCB-2) iz Dodatka 2. ovog Pravilnika.

(4) Obrazac PCB-2 sadrži sljedeće podatke:

1. podatke o posjedniku,
2. detaljan opis opreme koja sadrži PCB,
3. informacije o skladištenju otpada koji sadrži PCB,
4. plan dekontaminacije i/ili zbrinjavanja.

(5) Za opremu za koju se opravdano može pretpostaviti da sadrži PCB u stopi od 0,05% do 0,005% ukupne mase tekućine, u Obrazac PCB-2 unose se samo podaci iz 1., 2., i 3. točke prethodnog stavka, a posjednik opreme dužan je uz prijavu priložiti i rezultate mjerenja koji dokazuju da je sadržaj PCB-a u tekućini između 0,05% i 0,005% ukupne mase tekućine.

(6) Oprema iz stavka 3. ovog članka može biti označena kao »onečišćena PCB-om s manje od 0,05%«, a njena dekontaminacija obavlja se sukladno članku 9. stavku 2. ovog Pravilnika.

(7) Posjednik je dužan popisati i prijaviti sukladno ovom članku i opremu koja nije u upotrebi.

(8) Obrasci iz stavaka 2. i 3. ovog članka dostavljaju se Agenciji za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Agencija) koja vodi evidenciju o zaprimljenim obrascima.

(9) Posjednik opreme dužan je Agenciji prijaviti svaku promjenu podataka iz stavka 2. ovog članka najkasnije 90 dana po njenom nastanku.

Označavanje opreme

Članak 7.

Posjednik je obavezan poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da oprema koja je predmetom popisa i prijave iz članka 6. stavka 1. ovog Pravilnika bude označena sukladno posebnom propisu o zaštiti na radu pri radu s tvarima koje sadrže PCB. Oznaka mora biti stavljena i na vratima prostorija u kojima je smještena takva oprema.

Plan dekontaminacije i/ili zbrinjavanja

Članak 8.

(1) Posjednik opreme iz članka 6. stavka 1. ovog Pravilnika dužan je izraditi plan dekontaminacije i/ili zbrinjavanja popisane opreme i u njoj sadržanih PCB-a.

(2) Plan mora sadržavati podatke o:

- količini i sadržaju PCB-a u opremi,
- postojećim i predviđenim postupcima za sprječavanje štetnog utjecaja na okoliš,
- postojećim i predviđenim postupcima zamjene sadržaja i dekontaminacije,
- opremi i uređajima koji sadrže PCB,
- postupku zbrinjavanja PCB-a.

(3) Sastavni dio plana iz stavka 1. ovog članka čini i detaljan opis opreme koja sadrži PCB, a koji se unosi u Obrazac PCB-2 iz Dodatka 2. ovog Pravilnika. Plan dekontaminacije i/ili zbrinjavanja popisane opreme i u njoj sadržanih PCB-a dostavlja se Agenciji.

Dekontaminacija i zbrinjavanje

Članak 9.

(1) Posjednik je dužan poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao da se transformatori i druga oprema sa sadržajem PCB-a iznad 0,05% ukupne mase tekućine dekontaminiraju na sljedeći način:

- (a) dekontaminacija mora smanjiti sadržaj PCB-a ispod 0,05% ukupne mase tekućine i po mogućnosti na razinu ne višu od 0,005% ukupne mase tekućine,
- (b) zamjenska tekućina koja ne sadrži PCB mora predstavljati znatno manju opasnost,
- (c) zamjena tekućine ne smije ugroziti kasnije zbrinjavanje PCB-a,
- (d) dekontaminirani transformator ili drugi uređaj, mora se označiti oznakom za dekontaminiranu PCB opremu iz Dodatka 3. ovog Pravilnika.

(2) Transformatori i drugi uređaji čiji je sadržaj PCB-a u tekućini između 0,05% i 0,005% ukupne mase tekućine moraju se dekontaminirati prema uvjetima propisanim točkama (b), (c) i (d) iz stavka 1. ovog članka i/ili zbrinuti na kraju njihova radno korisnog vijeka, pod uvjetom da su PCB-i koji oni sadrže u skladu s tehničkim normama ili specifikacijama glede izolacijskih svojstava te pod uvjetom da su uređaji u dobrom radnom stanju i da ne propuštaju te isključivo:

- na područjima u kojima se opasnost od ispuštanja u okoliš može svesti na minimum i brzo otkloniti,
- na područjima koja nisu povezana s proizvodnjom ili preradom hrane ili stočne hrane,

- uz mjere zaštite od nestanka struje koji bi mogao rezultirati požarom,
 - uz redovit pregled opreme radi ustanovljavanja propuštanja,
 - uz poštivanje krajnjih rokova za uklanjanje iz uporabe opreme iz Zakona o potvrđivanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (»Narodne novine«, broj 11/06).
- (3) U slučaju ustanovljavanja propuštanja opreme, navedenu je potrebno u najkraćem roku isključiti iz uporabe, pravilnim pakiranjem u odgovarajuće spremnike spriječiti daljnje istjecanje te ju predati na zbrinjavanje uz osiguranje mjera sanacije zahvaćenog područja, što uključuje sanaciju zahvaćenog tla.
- (4) Nakon što je dovršen postupak dekontaminacije opreme koja sadrži PCB, oznaka iz članka 7. ovog Pravilnika zamjenjuje se oznakom iz Dodatka 3. ovog Pravilnika.
- (5) Podaci o dekontaminiranoj/zbrinutoj opremi prijavljuju se Agenciji na Obrascu za prijavu PCB opreme koja je dekontaminirana/zbrinuta (Obrazac PCB-3) iz Dodatka 4. ovog Pravilnika.
- (6) Oznaku iz stavka 1. ovog članka potrebno je utisnuti na način da se ne može uništiti.

Prijevoz i protupožarne mjere

Članak 10.

- (1) Posjednik je dužan osigurati da se prije preuzimanja PCB-a, otpadnih PCB-a i opreme koja sadrži PCB poduzmu sve mjere sprječavanja opasnosti od požara sukladno posebnom propisu.
- (2) Prijevoz PCB-a, otpadnih PCB-a i opreme koja sadrži PCB obavlja se sukladno odredbama propisa kojim se uređuje prijevoz opasnih tvari.

Mjerenje sadržaja PCB-a

Članak 11.

- (1) Mjerenje sadržaja PCB-a u naftnim proizvodima, rabljenim uljima i izolacijskim tekućinama provodi se sukladno metodama utvrđenim u Odluci Komisije od 16. siječnja 2001. o utvrđivanju dvije referentne metode mjerenja PCB-a u skladu s člankom 10. točkom (a) Direktive Vijeća 96/59/EZ o zbrinjavanju polikloriranih bifenila i polikloriranih terfenila (PCB/PCT) (SL L 23, 25. 1. 2001.).
- (2) Mjerenje sadržaja PCB-a u naftnim proizvodima i rabljenim uljima provodi se sukladno metodi koja je određena standardima HRN EN 12766–1:2002, HRN EN 12766–2:2002 i HRN EN 12766-3:2008 te njihovim naknadno ažuriranim verzijama.

(3) Mjerenje sadržaja PCB-a u izolacijskim tekućinama provodi se sukladno metodi koja je određena standardom HRN EN 61619:2002 i njegovim naknadno ažuriranim verzijama.

Dozvola za gospodarenje otpadnim PCB-om

Članak 12.

(1) Pravna i fizička osoba – obrtnik registrirana za obavljanje djelatnosti dekontaminacije i/ili zbrinjavanja PCB-a, otpadnih PCB-a ili opreme koja sadrži PCB, može, nakon što pribavi odgovarajuću dozvolu Ministarstva za obavljanje djelatnosti gospodarenja opasnim otpadom, započeti i obavljati djelatnost za koju ishodi dozvolu.

(2) Zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje opasnim otpadom pored uvjeta propisanih Zakonom mora sadržavati i sljedeće podatke:

- popis opreme koja je predmet dekontaminacije,
- predviđeni postupak dekontaminacije,
- način izvođenja postupka i oblik nadzora radi kontrole opterećenja okoliša za vrijeme obavljanja postupka dekontaminacije i
- postupanje s ostacima otpada po završetku procesa dekontaminacije.

(3) Osoba koja posjeduje dozvolu za dekontaminaciju iz stavka 1. ovog članka dužna je voditi evidenciju o dekontaminiranoj opremi, predmetima, materijalima i tekućinama koja sadrži podatke o:

- vrsti dekontaminiranih uređaja, predmeta, materijala i tekućina,
- mjestu dekontaminacije i posjedniku PCB-a,
- načinu dekontaminacije i
- vrstama i količinama otpadnih PCB-a koji su nastali pri dekontaminaciji i načinu gospodarenja nastalim otpadnim PCB-ima.

(4) Osoba koja posjeduje dozvolu za zbrinjavanje iz stavka 1. ovog članka dužna je voditi evidenciju o količini, porijeklu, vrsti i sadržaju PCB-a u otpadnom PCB-u koji su preuzeli.

(5) Sastavni dio evidencije iz stavaka 3. i 4. ovog članka su i prateći listovi u skladu s posebnim propisom.

(6) Evidencija iz stavaka 3. i 4. ovog članka mora se za svaku pojedinu godinu čuvati najmanje pet narednih godina.

(7) Godišnje izvješće o dekontaminiranom/zbrinutom PCB-u sadrži zbirne podatke iz evidencija iz stavaka 3. i/ili 4. ovog članka, a predaje se do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu Agenciji.

Popis ključnih brojeva

Članak 13.

Necjelovit popis otpada koji sadrži PCB nalazi se u Dodatku 5. ovog Pravilnika.

IV. IZVJEŠĆIVANJE

Izvješćivanje prema Europskoj Komisiji

Članak 14.

Izvješćivanje o provedbi odredbi ovog Pravilnika obavlja Agencija sukladno odredbama Direktive 96/59/EZ i Uredbe 850/2004/EZ.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Osim opreme iz članka 6. stavka 1., koja se temeljem Direktive 96/59/EZ i Pravilnika iz članka 16. morala dekontaminirati do 31. prosinca 2010. godine, ostalu opremu potrebno je zasebno sakupiti te predati ovlaštenoj osobi na dekontaminaciju i/ili zbrinjavanje u najkraćem mogućem roku u skladu s odredbama ovog Pravilnika i Zakona, nakon što je spomenuta oprema čiji je sastavni dio sačinjavala povučena iz uporabe, a najkasnije u roku određenom Zakonom o potvrđivanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (»Narodne novine«, broj 105/08).

Članak 17.

Dodaci 1., 2., 3., 4. i 5. s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa:
Urbroj:
Zagreb, 21. kolovoza 2014.

351-01/14-04/18
517-06-3-14-6

DODATAK 1.

OBRAZAC ZA REGISTRACIJU POSJEDNIKA OPREME KOJA SADRŽI PCB (PCB- 1)

A.	Podaci o posjedniku		
1.	Naziv tvrtke/obrta:		
2.	Adresa:		
	Mjesto:		
	Županija:		
3.	Kontakt podaci:	Ime i prezime:	
		Tel:	
		Faks:	
		E-pošta:	
B.	Podaci o djelatnosti posjednika		
1.	Brojčana oznaka djelatnosti prema NKD 2007.:		
2.	OIB (tvrtke ili vlasnika obrta):		
C.	Podaci o PCB opremi		
1.	Ukupni broj opreme koja sadrži/je onečišćena PCB-om:		
Ime i prezime odgovorne osobe:			
Datum prijave:			
Mjesto i datum:			

M.P.	_____
	potpis osobe odgovorne za zastupanje
Dostaviti:	
Agencija za zaštitu okoliša	
Zagreb	

DODATAK 2.

OBRAZAC ZA DETALJAN OPIS OPREME KOJA SADRŽI PCB (PCB-2)

	Naziv tvrtke/obrta:		
	Adresa sjedišta:		
	Redni broj PCB opreme koja se prijavljuje:		
A.	Podaci o tvrtki		
1.	Kontakt podaci	Ime i prezime kontakt osobe:	
		Tel.:	
		Faks:	
		E-mail:	
B.	Informacije o postojećoj PCB opremi		
1.	Lokacija na kojoj se oprema nalazi	Adresa:	
		Mjesto:	
		Županija:	
2.	Vrsta opreme (označiti sa x ili upisati vrstu)	Transformatori	
		Kondenzatori	
		Drugo	
3.	Opis područja na kojem se oprema nalazi (označiti sa x)	Industrijsko područje	
		Naselje	
		Drugo	
4.	Identifikacijska oznaka stavke iz registra stavki:		

5.	Serijski broj opreme:		
6.	Radno opterećenje:	(upisati brojku):	(mjerna jedinica):
7.	Proizvođač opreme:		
8.	Datum proizvodnje:		
9.	Datum instaliranja opreme:		
10.	Masa opreme (kg) (decimalne brojke odvojiti zarezom)	Masa opreme bez tekućine:	kg
		Masa tekućine:	kg
		Ukupna masa:	kg
11.	Dimenzije opreme	dužina	m
		širina	m
		visina	m
12.	Vrsta tekućine ili izolacijskog ulja:		
13.	Sadržaj PCB-a u tekućini	> 10% PCB	
		> 0,05% PCB	
		> 0,005% PCB	
		< 0,005% PCB	
		Datum mjerenja sadržaja PCB-a:	
		Metoda mjerenja:	
		Izvođač mjerenja sadržaja PCB-a:	
		Broj izvješća o mjerenju:	
		Da li je opremi odstranjena tekućina?	☐ da ☐ ne
14.	Uporaba opreme na lokaciji	Da li je u uporabi? (ako je odgovor ne, trebate ispuniti odjeljak C. Informacije o skladištenju otpada koji sadrži PCB)	☐ da ☐ ne
		U uporabi od (datum):	
		Pripremljena za uporabu (datum):	
15.	Potrošnja struje na lokaciji	1985. godine (kWh/godina):	
		Trenutno (kWh/godina):	
16.	Stanje opreme	Ispuštanje tekućine (datum):	

		Propisana mjera:	
		Da li je oprema u skladišnom prostoru?	☐ da ☐ ne
		Opis skladišnog prostora:	☐ na otvorenom; ☐ prekriven; ☐ ograđen; drugi podaci: _____
17.	Održavanje opreme	Ponovno punjenje (datum):	
		Posljednje punjenje (datum):	
		Naziv tvrtke koja je obavila punjenje:	
		Naziv zamjenske tekućine/izolacijskog ulja:	
		Naziv originalne tekućine/izolacijskog ulja:	
18.	Drugi podaci:		
C. Informacije o skladištenju otpada koji sadrži PCB			
1.	Vrsta (naziv) otpada (npr. transformatorsko ulje u posudama):		
2.	Ključni broj otpada:		
3.	Količina otpada (kg):		
4.	Adresa/lokacija uskladištenog otpada (adresa, mjesto, županija):		
5.	Datum uskladištenja otpada:		
6.	Da li su posude za skladištenje atestirane ?		☐ da ☐ ne
7.	Da li je prostor za skladištenje označen ?		☐ da ☐ ne
8.	Da li je tlo ili građevina ojačana radi ispusta PCB-a ?		☐ da ☐ ne
9.	Opis provedenih sanacijskih djelatnosti ili uporabe i/ili zbrinjavanja uskladištenog otpada (kad, tko, gdje, itd.)		
10.	Druge informacije, kao rezultati mjerenja sadržaja PCB-a i sl.		
D. Podaci o zbrinjavanju i/ili dekontaminaciji			
1.	Izrađen Plan dekontaminacije i/ili zbrinjavanja:		☐ da ☐ ne
2.	Postojeći i predviđeni postupci za sprječavanje štetnog utjecaja na okoliš:		
3.	Dekontaminacija:	Predviđeni datum:	

		Postojeći i predviđeni postupci zamjene sadržaja i dekontaminacije:	
4.	Zbrinjavanje:	Predviđeni datum:	
		Predviđeni postupak:	
5.	Drugi podaci:		
	Ime i prezime odgovorne osobe:		
	Datum prijave:		

M.P.

potpis osobe odgovorne za zastupanje

DODATAK 3.

OZNAKA ZA DEKONTAMINIRANU PCB OPREMU

DEKONTAMINIRANA PCB OPREMA						
Tekućina, s dana od	koja	je	sadržavala	PCB,	izmijenjena	
		(naziv		zamjenske		tekućine
						(datum
	(tvrtka)					
Postotak Stara tekućina	PCB	od	mase	tekućine	u	opren
Zamjenska tekućina						

DODATAK 4.

OBRAZAC ZA PRIJAVU PCB OPREME KOJA JE DEKONTAMINIRANA/ZBRINUTA

A.	Podaci o posjedniku	
1.	Naziv tvrtke/obrta:	

2.	Adresa:		
	Mjesto:		
	Županija:		
3.	Kontakt podaci:	Ime i prezime:	
		Tel:	
		Fax:	
		E-pošta:	
B.	Podaci o PCB opremi koja je dekontaminirana i/ili zbrinuta		
1.	Redni broj PCB opreme prijavljene u Dodatku 2.		
2.	Lokacija na kojoj se oprema nalazi (adresa, mjesto, županija):		
3.	Dekontaminirana PCB oprema:	Datum izvršene dekontaminacije:	
		Tekućina koja je sadržavala PCB izmijenjena je s (naziv zamjenske tekućine):	
		Postotak PCB od mase tekućine u opremi:	u staroj tekućini: % u zamjenskoj tekućini: %
		Naziv tvrtke koja je obavila dekontaminaciju:	
4.	Zbrinuta PCB oprema:	Datum predaje na zbrinjavanje:	
		Provedeni postupak:	
		Naziv tvrtke koja je obavila zbrinjavanje:	
Ime i prezime odgovorne osobe:			
Datum prijave:			
Mjesto:			
M.P.			_____ potpis osobe odgovorne zastupanje
Dostaviti: Agencija za zaštitu okoliša Zagreb			

DODATAK 5.

NECJELOVIT POPIS OTPADA KOJI SADRŽI PCB, KLJUČNI BROJEVI IZ KATALOGA OTPADA [\[1\]](#)

KLJUČNI BROJEVI OTPADA KOJI SADRŽI PCB	
Ključni broj otpada	Naziv otpada
13	OTPADNA ULJA I OTPAD OD TEKUĆIH GORIVA (osim jestivih ulja i ulja iz poglavlja i 19)
13 01	otpadna hidraulična ulja
13 01 01*	hidraulična ulja koja sadrže polikloriranebifenile (PCB)
13 03	otpadna izolacijska ulja i ulja za prijenos topline
13 03 01*	otpadna izolacijska ulja i ulja za prijenos topline, koja sadrže PCB-e
15	OTPADNA AMBALAŽA; APSORBENSI, TKANINE I SREDSTVA ZA BRISANJE I UPIJANJE; FILTARSKI MATERIJALI I ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA DRUGI NAČIN
15 01	ambalaža (uključujući odvojeno skupljenu ambalažu iz komunalnog otpada)
15 01 10*	ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima
15 02	apsorbensi, filtarski materijali, tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaštitna odjeća
15 02 02*	apsorbensi, filtarski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu specificirani na drugi način), tkanine, sredstva za brisanje i upijanje i zaštitna odjeća, onečišćeni opasnim tvarima
16	OTPAD KOJI NIJE DRUGDJE SPECIFICIRAN U KATALOGU
16 01	istrošena vozila iz različitih načina prijevoza (uključujući necestovnu mehanizaciju) i otpad od rastavljanja istrošenih vozila i od održavanja vozila (osim 13, 14, 16 06 i 16 08)
16 01 09*	komponente koje sadrže PCB-e
16 02	otpad iz električne i elektroničke opreme
16 02 09*	transformatori i kondenzatori koji sadrže PCB-e
16 02 10*	odbačena oprema koja sadrži PCB-e ili je onečišćena istima, a nije navedena pod 16 02 09
16 02 15*	opasne komponente izvađene iz odbačene opreme
17	GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA OBJEKATA (UKLJUČUJUĆI ISKOPANE I OŠETIENE ZEMLJE I ZEMLJU S ONEČIŠĆENIH LOKACIJA)
17 04	metali (uključujući njihove legure)

17 04 10*	kabelski vodiči koji sadrže ulje, ugljeni katran i druge opasne tvari
17 05	zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija), kamenje i iskop od rada bagera
17 05 03*	zemlja i kamenje koji sadrže opasne tvari
17 09	ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata
17 09 02*	građevinski otpad i otpad od rušenja koji sadrži polikloriranebifenile (PCB) (npr. sredstva za brtvljenje) koja sadrže PCB-e, podne obloge na bazi smola koje sadrže PCB-e, nepropusni prozorski elementi, izolacijska izostakla koji sadrže PCB-e, kondenzatori koji sadrže PCB-e
19	OTPAD IZ UREĐAJA ZA POSTUPANJE S OTPADOM, UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE GRADSKIH OTPADNIH VODA I PRIPREMU PITKE VODE I VODE ZA INDUSTRIJALNU UPORABU
19 02	otpad od fizikalno/kemijskih obrada otpada (uključujući uklanjanja kroma, uklanjanje cijevne neutralizaciju)
19 02 08*	tekući gorivi otpad koji sadrži opasne tvari
19 02 09*	kruti gorivi otpad koji sadrži opasne tvari
19 10	otpad od usitnjavanja otpada koji sadrži metale
19 10 03*	pahuljasta frakcija i prašina, koja sadrži opasne tvari
19 12	otpad od mehaničke obrade otpada (npr. od sortiranja, drobljenja, prešanja/zbičavanja, peletiranja/granuliranja) koji nije specificiran na drugi način
19 12 06*	drvo koje sadrži opasne tvari
19 12 11*	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji sadrži opasne tvari
19 13	otpad nastao pri remedijaciji tla i podzemnih voda
19 13 01*	kruti otpad nastao pri remedijaciji tla koji sadrži opasne tvari
20	KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ KUĆANSTAVA I SLIČNI OTPAD IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA I INDUSTRIJE I USTANOVA) UKLJUČUJUĆI ODVOJENO SKUPLJENE SASTOJKE
20 01	odvojeno skupljeni sastojci (osim 15 01)
20 01 35*	odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23, koja sadrži opasne tvari i komponente
20 01 37*	drvo koje sadrži opasne tvari
20 03	ostali komunalni otpad
20 03 07	glomazni otpad

[1] Indikativan popis, mogući i dodatni ključni brojevi otpada koji sadrži PCB